DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY

IT

Dazebox One

V.1 - Scheda tecnica - Maggio 2026



casa - condominio

Dazebox One

Dazebox One si propone come la soluzione ideale e senza compromessi per la ricarica domestica. Il prodotto unisce un design essenziale a funzionalità evolute, come la connettività avanzata, il Load Balancing multi-dispositivo e l'ottimizzazione intelligente dell'energia.



One

con cavo

Funzionalità

- Connettività Bluetooth e WiFi
- 1 x porta Ethernet
- Load Balancing fino a 8 caricatori
- Modalità "solo solare" (Autoconsumo)
- Programmazione ricarica
- Bobina di sgancio integrata
- Interoperabilità OCPP 1.6 Json

Scheda tecnica

	Versione monofase	Versione trifase
Specifiche generali		
Tipo di prodotto	Dispositivo per l'alimentazione di veicoli elettrici in CA	
Modo di ricarica	Modo 3	
Connessione	Cavo integrato Tipo 2	
Lunghezza cavo connettore Tipo 2	5/7 m	
Punti di connessione	1	
Presa schuko	No	
Dimensioni	356 x 200 x 110 mm	
Colore cover	Bianco	
Peso	~ 5 kg	~ 6 kg
Consumo in stand-by	< 3 W	

	Versione monofase	Versione trifase
Specifiche elettriche		
Connessione	N+L+PE	N+L1+L2+L3+PE
Corrente nominale	Regolabile da 6,5 A a 32 A	
Potenza massima assorbita	Regolabile da 1,5 kW a 7,4 kW	Regolabile da 4,5 kW a 22,2 kW
Tensione	230 V ±10%, 50-60 Hz	400 V ±10%, 50-60 Hz
Configurazione rete	TT /TN	
Sezione massima morsettiera in ingresso	16 mm^2	
Conformità standard ISO 15118-20 V2G ready	Non supportato	
Connettività		
Connettività Bluetooth	BLE 4.2	
Connettività Internet	WiF e Ethernet	
Connettività GMS 4G	No	
Aggiornamento software	Tramite Bluetooth, WiFi o Ethernet	
Protocollo internet interoperabilità	OCPP 1.6 Json	
Interfaccia con sistemi di gestione	Via Modbus TCP su Ethernet o WiFi	
Potenza RF emessa	BLE +4dBm - WiFi 2.4G +20,5 dBm	
Frequenze operative	BLE +4dBm - WiFi 2.4G +20,5 dBm / BLE 2402-2480 MHz / WiFi 2.4G: 2412-2472 / 2422-2462 MHz	
Funzionalità		
Interfaccia utente output	App Daze (Android o iOS), Web Portal, Display LCD, indicatore sonoro	
Misura corrente certificata MID	No	
Lettore RFID	No	
Comando e configurazioni offline	Tramite App via Bluetooth	
Comando e configurazioni da remoto	Tramite app o Web portal via Internet	
Gestione utenti e amministratori	Tramite app o Web portal	
Blocco, sblocco e programmazione oraria blocco	Tramite app o Web portal	
Programmazione della ricarica	Tramite app o Web portal	
Load Balancing con contatore	Opzionale, necessita modulo Power Manager	
Numero punti presa massimo in Load Balancing	7 (Master/Slave su Modbus TCP Ethernet o WiFi)	
Modalità Autoconsumo (solo eccedenza solare)	Sì	
Sicurezza		
Serratura con chiave	No	
Monitoraggio temperatura	Integrato con protezione surriscaldamento	
Sicurezza antincendio	UL94 V-0	
Rilevamento correnti in continua (RDC-DD)	Integrato, 6 mA CC	
Protezione sovratensioni	No	
Categoria di sovratensione	OVC III	
Protezione dalle scosse elettriche	Classe I	
Relè Upstream	Sì (Non necessita di bobina di sgancio)	
Resistenza ambientale		
Grado protezione IP	IP56	
Grado protezione IK	IK10	
Ambiente di utilizzo	Interno ed esterno	
Temperatura di funzionamento	Da -30 °C a +55 °C	
Temperatura di stoccaggio	Da -30 °C a +60 °C	
Massima altitudine di installazione	2000 m s.l.m.	
Installazione		
Configurazione corrente massima nominale	Tramite dip switch	
Configurazione caricatore e accessori	Tramite App	
Ancoraggio	A muro o su supporti a terra SD**	
Passaggio cavi ingresso	Sottotraccia o a giorno con sezione fino a 10 mm^2	
Certificazioni		
Certificazione	CE	
Norma di riferimento internazionale	IEC EN 61851-1, IEC EN 61851-21, IEC EN 62196-2	
Norma di riferimento nazionale	CEI EN 61851-1, CEI EN 61851-21-2,CEI EN 62196-2	

daze.eu

Daze HQ - Bergamo, Italy
+39 035 1983 1355
info@daze.eu

Daze Ibérica - Madrid, Spain
+34 911 47 60 74
contacto@daze.eu

Daze France- Paris, France
+ 33 06 73 78 34 02
service@daze.eu